

# Récepteur numérique DUAL Terrestre TNT & Satellite Free To Air TDR 210

Référence : 360210



## RÉCEPTION SIMULTANÉE DE LA TNT & DES SATELLITES

Ce récepteur DUAL est destiné à la réception simultanée des chaînes numériques terrestres et satellites gratuites. Il permet de regarder une chaîne de la TNT ou d'un ou plusieurs satellites... le tout avec UNE télécommande !

### + Les Atouts de ce produit

- ✓ Un tri et une organisation avancés de la liste des chaînes : sélection multiple, copier, coller, effacer...
- ✓ Côté audio, il est équipé de 1 sortie audio numérique optique.
- ✓ 2 péritel pour raccorder votre Téléviseur et votre magnétoscope ou enregistreur DVD.
- ✓ Diverses fonctions telles que EPG, décodeur télétexte, contrôle parental.
- ✓ Alimenté sous 12V
- ✓ Déport de télécommande (en option)

**Préprogrammé**  
**ASTRA**  
**HOTBIRD**  
**TÜRKSAT**



### Accessoires

Livrés avec l'appareil

✓ TELECOMMANDE

✓ + PILES



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Capacité mémoire 4000 Programmes TV et radio.
- Tuner terrestre avec boucle de passage VHF (170 à 230 Mhz) et UHF (470 à 860 MHz).
- Tuner satellite à une entrée 950 à 2150MHz.
- Menu graphique simple et convivial.
- DiSEqC 1.0, 1.2.
- Alimentation externe 230V / 12V.  
Le terminal fonctionne sous 12V (possibilité d'installation en camping).
- Alimentation + 5V pour antenne intérieure terrestre.
- Afficheur 4 digits.
- Décodeur télétexte.
- 1 liste de favoris.
- 10 Timer / minuteries d'enregistrement.
- OTA sur ASTRA. Possibilité de mise à jour par satellite.
- Pré-programmé Astra 19.2°, Hot Bird 13°, Turksat.
- Contrôle parental.
- Guide Electronique des Programmes EPG.
- 1 péritel TV, 1 péritel VCR/Magnétoscope.
- Sortie audio numérique S/PDIF optique.
- 1 port de service (mise à jour de la liste des chaînes) sur connecteur de type LAN et déport de télécommande (en option).
- TDR 210, Référence 360210, code EAN 3700113428490.
- Cordon pour mise à jour dédié.
- Dimension L x H x P : 228 x 30 x 132 mm.
- Poids : environ 450 grammes.

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

[www.triax.fr](http://www.triax.fr)

TRIAX Sarà  
13 rue du Chemin de Fer - BP 61027 Lampertheim  
67451 MUNDOLSHEIM Cedex  
Service commercial : Tél. : 03 88 18 09 09 - Fax : 03 88 18 09 00  
Mél : [sc@triax.fr](mailto:sc@triax.fr)



TRIAX - your ultimate connection

# Récepteur numérique DUAL Terrestre TNT & Satellite Free To Air TDR 210

Référence : 360210



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Récepteur conforme à la norme DVB-T et DVB-S, MPEG2

TDR 210, Référence 360210, code EAN 3700113428490

Dimension L x H x P : 228 x 30 x 132 mm.

Poids : environ 450 grammes.

### TUNER :

Bande de fréquences terrestre :	170 - 230 MHz, 470 - 858 MHz
Bande de fréquences satellite :	950 - 2150 MHz
Téléalimentation antenne terrestre :	+ 5V programmable, max. 30mA
Téléalimentation antenne satellite :	+ 14/18V, max. 400mA

### RESSOURCES DU SYSTÈME

CPU : 32 bits RISC

### DEMODULATION

COFDM :	Modes 2K/8K FFT
FEC :	Tous modes (trouvés automatiquement)

### VIDÉO

Standards vidéo :	MPEG2 MP@ML, PAL
Types d'écran :	4:3 / 16:9
Formats d'écran :	Letterbox / Pan&Scan
Sorties analogique RVB, CVBS :	Sur péritel TV et magnétoscope

### AUDIO

MPEG 1 couches 1 & 2	
Fréquences d'échantillonnage :	32, 44.1 et 48 KHz
Type :	Mono, dual mono, stéréo

### CONNECTIQUE

Entrée HF :	1 x IEC femelle
Sortie HF :	1 x IEC mâle
Entrée satellite :	1 x F femelle
Péritel :	2 (TV, VCR)
Audio numérique :	S/PDIF Optique
Données :	Connecteur «LAN»

### ALIMENTATION EXTERNE

Tension d'entrée :	100-240V AC, 50/60 Hz vers 12V DC/1,5A
Consommation :	8 W (sans LNB), environ 2,5 W en veille
Température de fonctionnement :	+5°C à +45°C



Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

[www.triax.fr](http://www.triax.fr)

TRIAX Sàrl  
13 rue du Chemin de Fer - BP 61027 Lampertheim  
67451 MUNDOLSHEIM Cedex  
Service commercial : Tél. : 03 88 18 09 09 - Fax : 03 88 18 09 00  
Mél : commandes@triax.fr



TRIAX - your ultimate connection